

GENERADORES A GASOLINA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

1 AÑO
DE GARANTÍA

MOTOR
4 TIEMPOS

VÁLVULAS
A LA CABEZA

240 V
VOLTAJE DE SALIDA MÁX.

15 L
TANQUE DE COMBUSTIBLE



GG525A



GG535

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



- 1 **ESTRUCTURA** metálica de calidad superior.
- 2 **PROTECCIÓN** contra sobrecarga.
- 3 **RUEDAS** de uso rudo.
- 4 **MOTOR** con bobinado de cobre.
- 5 **MÚLTIPLES** puertos de salida.
- 6 **MOTOR** OHV de 4 tiempos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Se utilizan como **FUENTES DE ENERGÍA** en lugares donde no se tiene acceso a la **RED ELÉCTRICA**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Generador a gasolina
- 1 Llave para bujía
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	POTENCIA	CORRIENTE	POTENCIA DE MOTOR	CILINDRADA	VOLTAJE DE SALIDA	FASES	VELOCIDAD MÁXIMA DEL MOTOR	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	PESO	NIVEL DE RUIDO
GG525A	2 500 W	20 A	5,5 HP	196 cc	4 x 120 V~ 5-20R 1 x 5 V USB	1~	3 600 r/min	15 L (3,96 gal)	44 kg (97 lb)	73,7 dB
GG535	3 500 W	29,1 A	6,5 HP	223 cc	4 x 120 V~ 5-20R 1 x 5 V USB	1~	3 600 r/min	15 L (3,96 gal)	50 kg (110,2 lb)	75,5 dB

CÓDIGO	
GG525A	1
GG535	1

