CARGADOR DE BATERÍA
CON ARRANCADOR

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1 AÑO DE GARANTÍA

600 A CORRIENTE

6/12/24 V VOLTAJE DE SALIDA

PANTALLA LCD

USO PESADO



1. **PANTALLA LCD** que ofrece una interfaz clara y de fácil lectura, permitiendo un monitoreo preciso.
2. **ASA** de transporte.
3. **RANURAS** de ventilación.
4. Carcasa **DE METAL.**
5. Botones **DE ENCENDIDO Y APAGADO.**
6. **CONEXIONES DE POLOS,** positivo y negativo.
7. **RUEDAS** para un transporte fácil y sin complicaciones.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

IDEAL PARA BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO (WET, MF, CA, EFB, GEL, AGM) y **BATERÍAS DE LITIO 12 V** (LFP, BMS).

CUENTA CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD de polaridad inversa, sobrecalentamiento, cortocircuito, baja tensión y sobrecarga.

PROTECCIÓN IP20.

CONTENIDO DE LA CAJA

1 Cargador de batería.
2 Cables de salida con pinza tipo caimán (2 m).
1 Manual de usuario.

VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE DE CARGA LENTA	CORRIENTE DE CARGA RÁPIDA	CORRIENRTE DE ARRANQUE	TIEMPO DE ENCENDIDO	TIEMPO MÍNIMO DE APAGADO	PESO	USO
6/12/24 V	15 A	35 A (6 V) 55 A (12 y 24 V)	600 A	5 s	240 s	21.8 kg	Autos, Camionetas, Camiones, Botes, Tractores, Motocicletas, Podadoras

CÓDIGO	VOLTAJE	FRECUENCIA			
CBA600	110 V	60 Hz	1	1	1

